

## Notice de programmation


### Philips CONNECT



### Connecter votre téléphone avec l'application WelcomeEye

#### 1) Configuration de votre moniteur

1. Aller dans l'onglet paramètres symbolisé par la roue dentée
2. Appuyer ensuite sur l'onglet wifi et activer la réception Wifi du moniteur
3. Aller dans le menu informations symbolisé par le « i » le menu suivant apparait :



4. Restez sur cet écran et prenez votre smartphone

Merci d'avoir choisi Allotelecommande

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)

## 2) Connection du téléphone

### 1. A partir d'un appareil Android

- a) Télécharger l'application WelcomeEye sur Google Play
- b) Sur l'application appuyer sur le + afin d'ajouter un appareil
- c) Appuyez sur nouvel appareil et puis sur suivant
- d) L'UID de votre moniteur doit apparaitre appuyer dessus
- e) Choisissez la box à laquelle vous souhaitez connecter votre moniteur entrer le mot de passe et puis appuyer sur suivant
- f) Entrez le nom que vous souhaitez donner à votre visiophone, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nombre d'ouvrant (numéro de canal). Le mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous voulez ouvrir votre gâche électrique.
- g) Appuyez ensuite sur Enr.
- h) Et voilà votre visiophone est connecté au réseau et à votre téléphone !

### 2. A partir d'un appareil Apple

- a) Télécharger l'application WelcomeEye sur l'App Store
- b) Sur l'application appuyer sur le + afin d'ajouter un appareil
- c) Appuyez sur nouvel appareil et puis sur suivant
- d) Sortez de l'application et allez dans les réglages Wifi du smartphone , connectez-vous au wifi commençant par « UIDcg... »
- e) Retournez sur l'application et cliquez sur suivant
- f) Entrez le nom de votre réseau et son mot de passe
- g) Entrez le nom que vous souhaitez donner à votre visiophone, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nombre d'ouvrant (numéro de canal). Le mot de passe vous sera demandé à chaque fois que vous voulez ouvrir votre gâche électrique.
- h) Appuyez ensuite sur Enr.
- i) Et voilà votre visiophone est connecté au réseau et à votre téléphone !

NOTE : Le mot de passe par défaut est 1234.

Pour le numéro de canal :

1 =commande gâche seule.

2 =commande gâche et portail.

**Merci d'avoir choisi Allotelecommande**

[www.AlloTelecommande.com](http://www.AlloTelecommande.com)